

# Datenblatt

## BenQ MP511+

### SVGA Daten-/ Videoprojektor

2100 ANSI Lumen Helligkeit

Betriebsgeräusch < 28/32 dB(A)

2000/3000 Lampenstunden

Brilliant Colors™ / Wandfarbenkorrektur



#### Technologie

Typ : DLP™, SVGA DMD™  
physikalische Auflösung : SVGA (800 x 600)  
Lichtstärke : 2100 ANSI  
Kontrast : 2000:1 (Full on / Full off)  
Farben : „Golden Ratio“ Farbrad, sRGB Farbraum, 16,7 Mio. Farben  
Bildformate : physikalisch 4:3 / wählbar 16:9  
Kühlsystem : Seitenventilation

#### Lampe

Typ : 180 W  
max. Lebensdauer der Lampe : 2000 Stunden im Normalmodus  
3000 Stunden im ECO-Modus\*  
Garantie : 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt

#### Objektiv

Typ : Manueller Focus  
Lichtstärke / Brennweite : F = 2,57 Fix

Bilddiagonale / Abstand : 0,63 – 5,08 m / 1 - 8 m

#### Signale

Kompatibilität : VGA(640 x 480) bis SXGA(1280 x 1024)  
Eingangssignal : 31- 82kHz, 42 – 85 Hz  
Video Normen : NTSC / PAL / SECAM / HDTV (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i)  
Eingänge : Composite Video 1 x RCA Cinch  
S-Video 1 x Mini Din 4 pin  
Komponente 1 x D-Sub 15 pin über RGB VGA  
RGB VGA-Analog 1 x D-Sub 15 pin

Schnittstellen : RS232 Steuerschnittstelle, Mini USB

#### Bedienung

Funktionen : Wandfarbkorrektur, Präsentationstimer, „Golden Ratio“ Farbrad, Brilliant Color, unabhängiges Farbmanagement, digitaler Zoom, schnelle automatische Eingangssuche, 11 Anwendungsmodi, Tastensperre, OSD FAQ  
Bildmenü ( OSD ) : Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und weitere Sprachen  
Fernbedienung : IR – Fernbedienung

#### Sicherheit

Zertifizierung : CE, TÜV-GS

#### Energie

Netzspannung : 100 – 240 V, 50 - 60 Hz  
Leistungsaufnahme : max. 260 W

#### Eigenschaften

Gewicht : 2,6 kg  
Größe (B x H x T) : 277 x 95 x 208 mm  
Betriebsgeräusch : < 32 dB (A) im Normalmodus  
< 28 dB (A) im ECO-Modus  
Projektionsposition : Front- Rück, Deckenprojektion  
Umgebungsbedingungen : + 5 ~ +40°C / 20 ~ 80%  
mitgeliefertes Zubehör : Handbuch-CD, Fernbedienung, VGA Sub-D Kabel, Netzkabel, Batterie für Fernbedienung, Quick Start Guide  
optionales Zubehör : Deckenhalterung, Tragetasche, Ersatzlampe  
Garantie und Service : 3 Jahre Reparaturservice, mit Leihgerät in den ersten 12 Monaten.



\* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 2000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.